

Anweisungen zum erneuten Flashen der Software für ActivPanels der Cobalt Elements-Serie

WICHTIG: Durch diesen Vorgang werden alle im ActivPanel enthaltenen gespeicherten Dateien oder Benutzerprofile entfernt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Daten sichern, die Sie behalten möchten.

ActivPanel vorbereiten

1. Halten Sie den Ein/Aus-Knopf lange gedrückt, um das ActivPanel in den Ruhemodus zu versetzen.
2. Schalten Sie den Netzschalter an der Rückseite des ActivPanel aus.
3. Entfernen Sie alle externen OPS-Geräte, HDMI-, USB-, Netzwerk- oder andere Kabel.
4. Schalten Sie den Netzschalter an der Rückseite des ActivPanel wieder ein.

Vorbereiten und Installieren der Software

1. Laden Sie die Box MstarUpgrade.bin aus der [Box](#) in das **Haupt-Verzeichnis** eines neu formatierten FAT32 USB 2.0- oder 3.0-USB-Speicherlaufwerks mit 8 GB oder höher herunter.
2. Schließen Sie das USB-Speicherlaufwerk an einen der vorderen USB-Anschlüsse des ActivPanel an.
3. Schalten Sie den Netzschalter an der Rückseite des ActivPanel aus.
4. Halten Sie den An/Aus-Knopf an der Vorderseite des ActivPanel gedrückt.
5. Halten Sie den An/Aus-Knopf gedrückt und schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des ActivPanel wieder ein.
6. Halten Sie den An/Aus-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn dann los.
7. Der An/Aus-Knopf blinkt nach einigen Sekunden rot.
8. Sie sollten dann einen blauen Fortschrittsbildschirm sehen.
9. Sobald der Fortschrittsbalken abgeschlossen ist, wird das ActivPanel neu gestartet und eingeschaltet.
10. Das ActivPanel führt einen weiteren endgültigen Neustart durch.
11. Sobald der Sprachauswahlbildschirm 60 Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt wurde, ist der Vorgang abgeschlossen.

*** Wenn der blaue Fortschrittsbildschirm nicht angezeigt wird, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8, und stellen Sie sicher, dass der Dateiname "MstarUpgrade.bin" lautet. Versuchen Sie es mit einem alternativen FAT32-USB-Speicherlaufwerk.